

Organizadores de Cable Horizontales PatchLink™

especificaciones

Los organizadores de cable horizontales deben ser capaces de organizar cables en la parte delantera y trasera de cualquier rack EIA de 19". El organizador debe construirse de una sola pieza moldeada en plástico. Los organizadores horizontales deben tener orificios que incorporen un control de radio de curvatura integral, así como dedos con bordes redondeados. El organizador debe tener dedos rígidos que incorporen un control de radio de curvatura integral. Las cubiertas con bisagras deben permitir el acceso al enrutamiento del cable sin tener que quitar completamente la cubierta del organizador.



información técnica

Dimensiones:

Número de Parte	RU	Altura mm (pulg.)	Ancho mm (pulg.)	Profundidad mm (pulg.)
WMP1E	2	88.9 (3.5)	482.6 (19.0)	225.5 (8.9)
WMPF1E	2	88.9 (3.5)	482.6 (19.0)	93.7 (3.7)
WMPH2E	2	88.9 (3.5)	482.6 (19.0)	225.5 (8.9)
WMPHF2E	2	88.9 (3.5)	482.6 (19.0)	93.7 (3.7)
WMPSE	1	44.1 (1.7)	482.6 (19.0)	225.5 (8.9)
WMPFSE	1	44.1 (1.7)	482.6 (19.0)	93.7 (3.7)
WMPLSE	1	44.1 (1.7)	482.6 (19.0)	200.1 (7.9)
WMPLFSE	1	44.1 (1.7)	482.6 (19.0)	69.1 (2.7)

Clasificación de temperatura: Temperatura máxima de almacenamiento 65°C (149°F);
Temperatura máxima de operación 60°C (140°F)

Empaque: Los organizadores de cables incluyen cubierta(s) con bisagras y hardware de montaje

características clave y beneficios

Control integral de radio de curvatura	Mantiene los radios de curvatura a medida que los cables hacen la transición hacia y desde enrutamientos horizontales y verticales
Cubierta con doble bisagra	Se abre hacia arriba o hacia abajo para proporcionar un fácil acceso a los cables en un enrutamiento horizontal sin tener que quitar la cubierta por completo
Mayor espacio entre los dedos	Proporciona un área más grande para cables de Categoría 6 de alto rendimiento
Una pieza, construcción de plástico	Proporciona durabilidad y fácil instalación
Dedos flexibles	Proporciona una fácil instalación y organiza los cables simplificando movimientos, adiciones y cambios
Bordes redondeados en los dedos	Protege los cables de enganches y daños al cable
Orificios para paso de cables	Proporcionan facilidad de instalación y mantenimiento de cables

aplicaciones

Los organizadores de cable horizontales PatchLink™ de Panduit brindan una forma ordenada y eficiente de organizar los cables de parcheo en cualquier rack EIA de 19". Se pueden utilizar en aplicaciones multimedia para organizar cables de cobre, fibra óptica y coaxiales. Los dedos flexibles organizan los cables de parcheo simplificando movimientos, adiciones y cambios, mientras que el control integral del radio de curvatura y el diseño "cerrado" protegen los cables de parcheo en el enrutamiento.

Todas estas características se combinan para proporcionar al usuario una solución de administración de cables horizontal que simplifica el enrutamiento de cables con una apariencia de acabado profesional. Cuando se utiliza con los paneles de parcheo, cables de parcheo, organizadores de cable verticales y racks Mini-Com® de Panduit, el usuario recibe un sistema total que satisface los requisitos funcionales y estéticos de las salas de telecomunicaciones.

Organizadores de 2 RU

Frontal y Trasero, con clips de radio de curvatura: WMPH2E

Frontal y Trasero: WMP1E

Solo Frontal, con clips de radio de curvatura: WMPHF2E

Solo Frontal: WMPF1E

Organizadores de 1 RU

Frontal y Trasero: WMPSE

Parte Frontal y Trasera, de Poca Profundidad: WMPLSE

Solo Frontal: WMPFSE

Solo Frontal, de Poca Profundidad: WMPLFSE

Racks

Rack estándar EIA de 2 postes de 19": R2P^

Rack de 4 postes de 7' 30" de profundidad con rieles roscados #12-24: R4P*^

Rack de 4 postes de 7' 23" de profundidad con rieles roscados #12-24: R4P23*^

Rack de 4 postes de 7' 36" de profundidad con rieles roscados #12-24: R4P36*^

Rack de 4 postes de 7' 42" de profundidad con rieles roscados #12-24: R4P42*^

Soportes Extensores de Panel

1 RU: CP24BLY

2 RU: CP48BLY

Accesorios


Retenedores de Cable: WR3E-X

*Agregue "CN" para Rieles de Tuerca Enjaulada


^Agregue el sufijo 96 al final del número de parte para versiones de 8 pies.

Organizadores de Cable Horizontales PatchLink™


WMPH2E
Con Clips CMSRC2




WMP1E




WMPHF2E
con Clips CMSRC2




WMPF1E




WMPSE




WMPLE



WMPFSE



WMPLEFSE



Todos los organizadores tienen cubiertas frontales de 17" de largo, excepto los WMPH2E y WMPHF2E, que tienen cubiertas frontales de 19 3/8" de largo para una cobertura completa hasta los organizadores verticales.

Tabla de Capacidad de Cables

Número de Parte	Al frente				Atrás					
	Área de Canal (in ²)	Cat. 6A (28 AWG - 0.185")	Cat. 6A (24 AWG - 0.275")	Cat. 6 (28 AWG - 0.150")	Cat. 6 (24 AWG - 0.235")	Área de Canal (in ²)	Cat. 6A (28 AWG - 0.185")	Cat. 6A (24 AWG - 0.275")	Cat. 6 (28 AWG - 0.150")	Cat. 6 (24 AWG - 0.235")
WMP1E WMPF1E	6.8	101	45	153	62	9.1	134	60	204	83
WMPH2E WMPHF2E	6.8	101	45	153	62	9.1	134	60	204	83
WMPSE WMPFSE	2.7	40	18	61	25	4.6	68	30	104	42
WMPLE WMPLEFSE	1.7	25	11	38	15	4.6	68	30	104	42

Las dimensiones se indican en milímetros. (Las dimensiones entre paréntesis se indican en pulgadas)

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

©2022 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
RKSP154--WW-SPA
9/2022